



LED-Filament-Leuchtmittel 2200K, E27 mit Casambi Lichtsteuerung

LED Filament bulb 2200K, E27 with Casambi lighting control



Sabik



Vashi



Vega



Navi



		Sabik	Vashi	Vega	Navi
Artikelnummer	Part no.	808664	808668	808667	808662
Typ	Type	LME27-BT-4-822	LME27-BT-4-822	LME27-BT-4-822	LME27-BT-4-822
Nenn-Eingangsspannung	Nominal input voltage	220-240VAC 50/60Hz			
Leistung max.	Power max.	4 W			
Lichtstrom typ.	Luminous flux typ.	275 lm	297 lm	291 lm	295 lm
Farbtemperatur	Colour temperature	2200 K			
Farbwiedergabeindex	Colour rendering index	>90			
Ausstrahlwinkel	Viewing angle	360 °			
Max. Bemessungstemperatur (ts)	Rated max. temperature	-20..45°C			
Abmessungen	Dimensions	125 x 173 mm	165 x 270 mm	180 x 270 mm	110 x 220 mm

- LED-Leuchtmittel E27 mit integrierter CASAMBI-Lichtsteuerung zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Nicht mit einem externen Dimmer betreiben!
- E27 LED light source with integrated CASAMBI light control for convenient operation with smart devices
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Gateway is not required, but setup is possible
- Do not operate with an external dimmer!